## Как изменить IP-адрес маршрутизатора?

1. На главной странице в разделе Сетевая информация нажмите на LAN IP.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Поиск		0
• Мониторинг			
⊘ Начало	Начало / Информаци	19	
• Информация			
Click'n'Connect	Информация об устройстве		
<ul> <li>Мастер настройки беспроводной сети</li> </ul>	Производитель:	D-Link Russia	
<ul> <li>Мастер настройки виртуального сервера</li> </ul>	Модель: Версия прошивки:	DSL-2640U 2.5.3	
О Статус	Время сборки:	Fri Jan 30 10:15:37 MSK 2015	
0 Сеть	Описание: Ревизия web:	Root filesystem image for DSL-2640U c4ed71c9ca6ca2774cbf7f3daae2c46cc93c8c22	
Ø Wi-Fi	Тех. поддержка:	8-800-700-5465	
Дополнительно		support@dlink.ru	
Межсетевой экран			
Контроль	Сетевая информация		
Яндекс.DNS	LAN IPv4:	192.168.1.1	
О Система	LAN IPv6:	9rd6/43/3d/01/08	
	SSID:	DSL-2640U	
	Security:	WPA2PSK A	
	Статус подкл. WAN по IPv4: Статус подкл. WAN по IPv6:	Тип WAN: Динамический IP; Ни одного соединения не создано, или не установлен шлюз по	
	orarychiddal, waterio into.	ти одного соединении не создано, или не установлен шлоз по умолчанию	
	Состояние DSL		
	Состояние линии:	О Полключено	
	Скорость входящего потока:	1026 Кбит/с	
	Скорость исходящего потока: Link Power State:	1095 Кбит/с	
	Режим:	ADSL2+	

или в основном меню слева в разделе Сеть выберите LAN.

	Понек		0	
• Мониторинг				
• Начало	Ceth / LAN	Сеть / LAN		
• Статус				
© Сеть				
• WAN	ID appeart			
> LAN		192.168.1.1		
0 Wi-Fi	Сетеван маска.	255.255.255.0		
• Дополнительно	печо-адрес.			
Межсетевой экран				
Контроль DHCP-сервер				
<ul> <li>Яндекс.DNS</li> </ul>	Режим:	Разрешить 🔻		
Система	DNS Relay:			
	пачальный іР.	192.168.1.2		
	конечный IP!	192.168.1.254		
	время аренды (мин).	1440		
	Назначение ІРv6-адрес	Назначение ІРv6-адресов		
	DHCPv6 сервер аключен: DHCP PD:			
	Статический DHCP	Статический DHCP		
	Известные ІР/МАС-адреса:	Выберите IP/MAC адрес▼		
		ID* MAC	Host	

2. На открывшейся странице в поле IP-адрес введите новый IP и нажмите Применить.

• Мониторинг	Поиск		ý,	
🛛 Начало	Com / LAN			
🛛 Статус	Cerb / LAN			
© Сеть				
> WAN				
> LAN	IP-адрес:*	192.168.100 1		
🛛 Wi-Fi	Сетевая маска:*	255.255.255.0		
• Дополнительно	IPv6-adpec:			
• Межсетевой экран				
• Контроль	<b>DHCP-сервер</b>			
Яндекс.DNS	Режим:	Разрешить		
О Система	DNS Relay:	1		
	Начальный IP:*	192.168.1.2		
	Конечный ІР:*	192.168.1.254		
	Время аренды (мин):*	1440		
	Назначение ІРv6-адресов			
	DHCPv6 сервер включен: DHCP PD:			
	Статический DHCP	Статический DHCP		
	Известные ІР/МАС-адреса:	Выберите IP/MAC адрес▼		
	□ ID*	MAC	Host	

3. После нажатия кнопки **Применить** будет предложено отредактировать пул DHCP-сервера, т.е. диапазон IP-адресов, из которого назначаются IP-адреса пользователям, подключаемым к маршрутизатору. Нажмите кнопку **ОК**.

Мониторинг			9	
• Начало				
• Статус	Сеть / LAN	Сеть / LAN		
© Сеть				
> WAN				
> LAN		стройкоми ID2 Норый руд. 102 169 100 2 — 102 169 100 254		
• Wi-Fi	зать пул опсе-сервера в соответствии с на	СТРОИКАМИ IP? ПОВЫИ ПУЛ. 192.100.100.2 192.100.100.254		
• Дополнительн				
• Межсетевой эн		Отмена ОК		
• Контроль				
<ul> <li>Яндекс.DNS</li> </ul>	Режим:	Разрешить		
О Система	DNS Relay:			
	Начальный IP:*	192.168.1.2		
	Конечный IP:*	192.168.1.254		
	Время аренды (мин):*	1440		
	Назначение IPv6-адресов			
	DHCPv6 сервер включен:			
	DHCP PD:			

4. Далее нажмите на уведомление Необходимо перезагрузить устройство для применения новых параметров.

D-LIIIK ilding Networks for People	40U Уусский		Необходимо перезагрузить устройство для применения новых параметров
• Мониторинг	Поиск		٩ (1)
<ul> <li>Начало</li> <li>Статус</li> <li>Соть</li> </ul>	Сеть / LAN		
> WAN			
> LAN	IP-адрес:*	192.168.100.1	
VVI-FI	Сетевая маска:*	255.255.255.0	
Дополнительно	IPv6-адрес:		
Межсетевой экран			
🛛 Контроль	<b>DHCP-сервер</b>		
Яндекс.DNS	Режим:	Разрешить	•
О Система	DNS Relay:	✓	
	Начальный IP:*	192.168.100.2	
	Конечный IP:*	192.168.100.254	Ť
	Время аренды (мин):*	1440	
	Назначение ІРv6-адресо	В	
	DHCPv6 сервер включен: DHCP PD:		
	Статический DHCP		

5. После нажатия на уведомление появится следующее сообщение:

uilding Networks for People	L-2640U тема ⊩Русский		Необходимо перезагрузить устройство для применения новых параметров	
• Мониторинг			٩ (1)	
<ul> <li>Начало</li> <li>Статус</li> <li>Сеть</li> </ul>	Сеть / LAN	Сеть / LAN		
0			Отмена ОК	
Яндекс.DNS     Система	Режим: DNS Relay: Начальный IP:* Конечный IP:* Время аренды (мин):*	Разрешить Я 192.168.100.2 192.168.100.254 1440		
	Назначение ІРv6-адресов	,		
	Назначение IPv6-адресог DHCPv6 сервер включен: DHCP PD:			
	Назначение IPv6-адресов DHCPv6 сервер включен: DHCP PD: Статический DHCP			

6. Нажмите кнопку ОК для перезагрузки.

Внимание: После перезагрузки необходимо обращаться к Web-интерфейсу по новому адресу (в данном примере 192.168.100.1). Убедитесь, что на сетевой карте компьютера установлены верные параметры.